


ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

380/220V 50Hz 5A.






Wh– Счетчик трехфазный трансформаторного включения

X – Коробка испытательная переходная

Трансформаторы тока выбраны в соответствии с требованиями п. 15.17 ПУЭ-1998 г. Изд. . Расположение трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ. Испытательная коробка при установке счетчика трансформаторного включения обязательна. Цепи учета выполнить медным гибким проводом сечением 2,5 кв.мм, промаркировать, проложить единым жгутом, без разрыва. В жгуте проложить два дополнительных резервных проводника. Цепи учета защитить от механических повреждений.

Выходы вторичной обмотки ТТ закрыть от несанкционированного доступа, конструкция ТТ должна обеспечивать возможность пломбировки. Измерительные приборы подключать к ТТ совместно с электросчетчиками запрещается.

Согласовано				
Инф. N по пл.	Подп. и дата			
	Взам. инф. N			

Согласов					25-24П-2012-ЭМ					
					Реконструкция КТП-38 10/0,4 кВ ОАО "ЦСМ"					
Изм	Кол.уч.	Лист	N док	Подп.	Дата					
ГИП		Семенова			02.12	Силовое электрооборудование		Стадия	Лист	Листов
								РД	13	1
Разраб		Рамзоев			02.12	Подключение счетчика трансформаторного включения				
Проверил		Чернов			02.12					
N контр.										