

СОГЛАСОВАНО

инв. N подл.

подпись и дата

взамен инв. N

Щит распределительный, номер по плану, тип		Данные питающей сети	
Номер группы, Марка кабеля и его сечение	Автомат, УЗО отходящей линии	Автомат, УЗО ввода	Расцепитель, номинальный ток, тип характеристики срабатывания
	Расцепитель, номинальный ток, тип характеристики срабатывания		
	Труба наружный диаметр		
Электроприемник	Условное обозначение		
	N группы		
	Рy, кВт		
	Ip, А		
Назначение линии			

ЩУР-1, индивид. изготовл., IP31
380/220В; ~50Гц

Рy=22,1 кВт
Рp=4,5 кВт
cosφ=0,92
Ip=7,5 А

управление контактором
неприоритетной нагрузки "2"
основная нагрузка

управление контактором
неприоритетной нагрузки "1"

Реле
приоритета
нагрузок
(ABB LSS1/2)

F204-A-S-40/0,1 S204 Ip=20 "C"

E204r; In=63A

Меркурий 230 ART; 5-60A

от ВРУ здания (см. отдельный проект)
ВВГнг(А)-LS 5x4; ПЗ2

УЗИП
DG M TNS
CI 275 FM

ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 - П20 L=40м	N1-1	0,4	2,0	Аварийное освещение
ВВГнг(А)-LS 3x1,5 - П20 L=30м	N1-2	0,6	3,0	Рабочее освещение, линия 1
ВВГнг(А)-LS 3x1,5 - П20 L=35м	N1-3	0,4	2,0	Рабочее освещение, линия 2
ВВГнг(А)-LS 3x1,5 - П20 L=50м	N1-4	0,6	3,0	Рабочее освещение, линия 3
ВВГнг(А)-LS 3x1,5 - П20 L=30м	N1-5	0,3	1,5	Фасадная подсветка
ВВГнг(А)-LS 3x2,5 - П20 L=30м	N2-1	1,6	7,9	Розетки холла, пом. посетителей, коридора
ВВГнг(А)-LS 3x2,5 - П20 L=20м	N2-4	1,2	5,9	Розетки рабочих помещений, сейфовой зоны
ВВГнг(А)-LS 3x2,5 - П20 L=20м	N2-2	1,3	6,4	Розетки помещения руководителя
ВВГнг(А)-LS 3x2,5 - П20 L=10м	N2-3	0,4	2,0	Розетки компьютера руководителя
ВВГнг(А)-LS 3x2,5 - П20 L=15м	N2-5	1,2	5,9	Розетки рабочих мест
ВВГнг(А)-LS 3x2,5 - П20 L=15м	N2-6	1,6	7,9	Розетки компьютеров рабочих мест
ВВГнг(А)-LS 3x2,5 - П20 L=15м	N2-7	0,9	4,4	Розетки зоны приемки
ВВГнг(А)-LS 3x2,5 - П20 L=15м	N2-8	1,8	8,9	Розетки компьютеров зоны приемки
ВВГнг(А)-LS 3x2,5 - П20 L=15м	N2-9-1	2,0	9,9	Агрегат для переплавки золота
ВВГнг(А)-LS 3x2,5 - П20 L=15м	N2-9-2	2,0	9,9	Агрегат для переплавки золота (резерв)
ВВГнг(А)-LS 3x2,5 - П20 L=10м	N2-10	2,0	9,9	Розетки зоны приема пищи
ВВГнг(А)-LS 3x2,5 - П20 L=10м	N2-11	1,5	7,4	Кофемашина
ВВГнг(А)-LS 3x2,5 - П20 L=20м	N2-12	0,9	4,4	Рольставни
ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 - П20 L=10м	N2-13	0,2	1,0	Охранно-пожарная сигнализация
ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 - П20 L=10м	N2-14	0,2	1,0	Система контроля доступа

Особые требования:

1. Фирма-поставщик комплектующих изделий электрощита выбирается заказчиком.

2. Степень защиты IP31.

3. Исполнение - открытой установки.

Условные обозначения:

- автоматический выключатель с комбинированным расцепителем.

- АВДТ.

Изм.						Кол.уч.						Лист						N док.						Подпись						Дата						Шифр: 24042016-ЭОМ											
																																				г. Москва, Цветной б-р, д.26 (2-й этаж).											
																																				Электроборудование.						Стадия		Лист		Листов	
																																										Р		3			
Разработал						Бабаев																		05.16.						Принципиальная расчетная схема ЩУР-1 (начало).																	

формат А3 (420x297)