План на отм. 0.000



Узел А



Узел Б



ЩС
3,0

N1-АВВГзнг-3х2,5мм2
N2-АВВГзнг-3х2,5мм2
N3-АВВГзнг-3х2,5мм2
N4-АВВГзнг-3х2,5мм2
N5-АВВГзнг-3х2,5мм2
N6-АВВГзнг-3х2,5мм2 с УЗО Н<2,5м
N7-АВВГзнг-3х2,5мм2
N8-резерв
N9 -резерв
N10 -резерв

1. Строительная часть показана условно
2. Ввод кабеля в электроосветительный щиток ЩО выполнить с помощью уплотнителей PG
3. Проложить кабель электроосвещение совместно с силовым кабелем питания в коробе ПВХ (негорючий) сертифицированный по пожарной безопасности
4. Проложить кабель электроосвещение по стенам в коробе ПВХ (негорючий)
5. Установку светильников уточнить по месту
6. Светильники высотой <2.5м подключить через УЗО Iу=30мА

Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане расположения

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
-	5.407-112	Установка ящика ЯТ-0.25	1	
-	5.407-91	Установка светильника с разрядными		
		лампами высокого давления	2	
-	5.407-90	Установка светильника с		
		люминисцентными лампами	23	
-	5.407-83	Установка выключателей и розеток	5	

Изм.	Кол.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
ГИП					
Н.контр.					
Разработ.					

АИ-08.11-ЭМ

Станции технического обслуживания

Стадия	Лист	Листов
С		

План расположения сети электроосвещения

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3