



Данные о групповых щитках с автоматическими выключателями

Номер щитка	Тип	Установленная мощность, кВт	Номера автоматических выключателей: Однополюсные: Занятые	Однополюсные: Резерв	Однополюсные: с УЗО	Трехполюс. Зан. / Рез.	Ток расцепителя, А: на вводе	Ток расцепителя, А: на линиях
ЩО	ЩОУ-24-IP30	3,0	1.5	6,7	-	-	-	16

Ведомость узлов установки электрического оборудования на плане расположения

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
1	5.407-112.1.10МЧ	Установка щитка освещения на стене		
2	5.407-91	Установка светильника с разрядными лампами высокого давления		
3	5.407-83	Установка выключателей		
4	5.407-91	Установка светильника с лампами накальвания		
5	5.407-90	Установка светильника с люминисцентными лампами		
6	5.407-112	Установка ящика ЯТ-0.25		

Условное обозначение:

- Выход — *Табличка "ВЫХОД" с направлением движения*
- А — *Светильник аварийного освещения с АБП*

1. *Строительная часть показана условно*
2. *Проходы кабелей сквозь стены помещений выполнить в отрезках стальных труб с уплотнением составом УСП-65*
3. *Опуск кабеля к электроосветительному щитку ЩО выполнить в металлическом коробе*
4. *Ввод кабеля в электроосветительный щиток ЩО выполнить с помощью уплотнителей PG*
5. *Светильники аварийного освещения установить с модулем аварийного питания*
6. *"А" - аварийное освещение безопасности*
7. *Проложить кабель электроосвещение совместно с силовым кабелем питания в коробе ПВХ (негорючий)*
8. *Проложить кабель электроосвещение по стенам в коробе ПВХ (негорючий)*
9. *Установку светильников уточнить по месту*

Согласовано:

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подпись	Дата	2013-14-01-ЭМ		
						Модернизация производственного помещения Раздел электроснабжение		
ГИП							Стадия	Лист	Листов
Разраб.							С		
Н. контр.						План расположения электрооборудования и прокладка сетей электроосвещения на 1 этаже		

Формат А1