Пожарная сигнализация здания корпуса №11 (сущ.)
Пожарная сигнализация здания корпуса №12 (сущ.)
Чердачное помещение здания корпуса №11 (сущ.)
Здание корпуса №11 (сущ.)
Принципиальная схема прибора "Соната К-Л-Д"
Файл: H:\Favorites\ПОЖ.ОХР.Сигнал док.и приборы ГОСТЫ\охранно-пожарная сигнализация\расчет СОУЭ динамиков\sonata-k-ld_pasport.pdf
Ссылка отсутствует или недопустима
Пост пожарной охраны (диспетчерский пункт) пом.№4 корп.№11
ШПС
4
ВТНХ
ВТМХ
Буран 50КД
С2000-КПБ
С2000-АСПТ
С2000М
С2000-ПТ
С2000-КДЛ
RS-485
КСРЭП нгFRHF 8х0.64
"Соната-5л"
КШСЭнг(А)FRLS 2х2х0.6 нар.Ø 6.5мм в каб.кан.10х7мм
КШСЭнг(А)FRLS 1х2х0.6 нар.Ø 4х5мм в каб.кан.10х7мм
ИО 102-29 ИО-102-20/Б2 (СКМ)
КШСЭнг(А)FRLS 1х2х0,6 нар.Ø 4х5мм в каб.кан.10х7мм

Номер блока питания	Токопотребитель	кол-во	Токопотребление мА Дежурный режим	Токопотребление мА Режим тревоги	Итого мА Дежурный режим	Итого мА Режим тревоги	Тип марка БП
Пост пожарной охраны (диспетчерский пункт),пом.№4 корп.№11. РИП-24 исп.06 и 2 АКБ емк.25А-ч.	С2000М	1	35.0	0.0	35.0	0.0	
	С2000-ПТ	1	100	0	100.0	0.0	
	С2000-КПБ	9	25.0	70.0	225.0	630.0	
	С2000- КДЛ	1	80.0	0.0	80.0	0.0	
	ДИП 34А 01-02	108	0.5	0	54.0	0.0	
	ИПР 153-3АМ	4	0.5	0.0	2.0	0.0	
	БРИЗ исп.01	6	0.5	0.0	3.0	0.0	
	С2000-АСПТ v3.02	1	200.0	0.0	200.0	0.0	
Максимальный ток потребления, А					699.0	630.0	
Требуемая емкость аккумулятора в дежурном режиме, А-ч					16.8		Пост пожарной охраны (диспетчерский пункт) пом.№4, оборудование ПС: РИП-24 исп.06, 2 АКБ емк.25Ач.
Требуемая емкость аккумулятора в режиме тревоги, А-ч						1.9	
Принятая емкость аккумулятора, А-ч					18.7		

Номер блока питания	Токопотребитель	кол-во	Токопотребление мА Дежурный режим	Токопотребление мА Режим тревоги	Итого мА Дежурный режим	Итого мА Режим тревоги	Тип марка БП
Бытовое помещение №4 корп.№12 оборудование ПС: РИП-24 исп.06 "Бокс под АКБ 2х17" 12В и 2 АКБ емк.17А-ч.	С2000-КПБ	8	25.0	70.0	200.0	560.0	
	С2000- КДЛ	1	80.0	0.0	80.0	0.0	
	ДИП 34А 01-02	105	0.5	0	52.5	0.0	
	ИПР 153-3АМ	3	0.5	0.0	1.5	0.0	
	БРИЗ исп.01	6	0.5	0.0	3.0	0.0	
	С2000-АСПТ v3.02	1	200.0	0.0	200.0	0.0	
Максимальный ток потребления, А					537.0	560.0	
Требуемая емкость аккумулятора в дежурном режиме, А-ч					12.9		Бытовое помещение №4 корп.№12, оборудование ПС: РИП-24 исп.06 с "Бокс 2х17Ач. 12В" и 2 АКБ емк.17Ач.
Требуемая емкость аккумулятора в режиме тревоги, А-ч						1.7	
Принятая емкость аккумулятора, А-ч					14.6		

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

014-2017-ПС

Техническое перевооружение производства сендвич-панелей. Установка заливочных машин низкого давления в корпуса №11 и корпуса №12 на площадке линии непрерывной заливки сендвич-панелей ЗАО"Ариада" по адресу:Республика Марий ЭЛг. Волжск Промбаза 1

Техническое перевооружение

Стадия	Лист	Листов
П		

ГИП	Грушковский	
ПРОВЕРИЛ	Грушковский	
РАЗРАБОТАЛ	Громак	

Структурная схема организации пожарной сигнализации пожаротушения, светового и звукового оповещения управления и эвакуацией помещений здания корпуса №11 и корпуса №12

ООО "АМКОР Инжиниринг"

Формат