



Условные обозначения:

Экспликация помещений

№ п/п	Наименование	№ п/п	Наименование
01	Лестничная клетка 1	10	Поробочное помещение
02	Лестничная клетка 2	11	Рабочее помещение 1
03	Лифтовая холл	12	Рабочее помещение 2
04	Шахта лифтов	13	Рабочее помещение 3
05	Сан.узел 1	14	Рабочее помещение 4
06	Тамбур	15	Рабочее помещение 5
07	Коридор	16	Рабочее помещение 6
08	Вентиляционная шахта	17	Комната лич. гигиены
09	Техническое помещение	18	Кладовая

- ШАО-4 - ШАО-1, штыг освещения типового этажа, IP 44
- ШАО-4 - ШАО-1, штыг аварийного освещения, IP 44
- Светильник WRSR 418 встроенный с люминесцентными лампами, 4x18 Вт, IP 20
- Светильник ARSIS 218 встроенный с люминесцентными лампами, 2x18 Вт, IP 20
- Светильник MARS EFS 73 накладной аварийного освещения с надписью "Выход", 1x8 Вт, IP 22
- Светильник SD 218 накладной с компактными люминесцентными лампами, 2x18 Вт, IP 65
- Светильник ДЛК 218 встроенный с компактными люминесцентными лампами, 2x18 Вт, IP 20
- Светильник накладной LTX 236 с люминесцентными лампами, 2x36 Вт, IP 40
- Кабель приходит с более низкой отметки
- Кабель уходит на более высокую отметку
- Патрон ламповый стеновой с люмингой накаливания, 1x60 Вт, IP 20
- Светильник АОГ. PFS 136 накладной с люминесцентной лампой, 1x36 Вт, IP 40
- Светильник ДЛК 118 встроенный с люминесцентной лампой, 1x18 Вт, IP 44
- Выключатель одноплюсный, IP 44
- Выключатель одноплюсный, IP 44
- Выключатель одноплюсный с выключателем одноплюсный с выключателем, IP 20
- Выключатель одноплюсный с выключателем, IP 44
- Переключатель одноплюсный двухпозиционный, IP 44
- Переключатель одноплюсный двухпозиционный на два направления, IP 20
- Вентилятор
- Коробка отвелительная
- Пересечение кабеля без разреза
- Линия рабочего освещения
- Линия аварийного освещения

- Примечания:
- Сеть освещения административно-жилого комплекса предусматривается выполнять кабелем марки ВВГнг-0,66 с надписью "СЭ" 3x1,5 мм².
 - Другие линии по помещению предусматриваются в ПВХ годротрубе Ø 20 мм в прообразованном за подшивным потолком или в штрабах.
 - Высота установки выключателей 0,8 м от у-ч.л. Выключатели установить со стороны дверной ручки.
 - Управление освещением в рабочих кабинетах предусматривается двухпозиционными переключателями, 4. Управление освещением в коридорах предусматривается автоматическим выключателем на штыг аварийного освещения ШАО-4 - ШАО-1.
 - Питание групп аварийного и дежурного освещения предусматривается выполнять от штыга аварийного освещения (ШАО-1). Групповые линии аварийного освещения предусматривается выполнять кабелем марки (НУ)НН-ЕЗ0 в ПВХ трубах Ø 20 мм.
 - При установке годротруб предусматривать возможность замены кабелей в них.
 - Управление освещением лестниц предусматривается автоматическими выключателями, установленными в штыг аварийного освещения первого этажа (отметка 0,000).
 - Сеть освещения 4-11 этажей выполняется аналогично.

Имя	Кол.	Лист	Вид	Подпись	Дата
Разработчик					
Надзорщик					

План сети освещения этажа
11.700, 15.000, 18.300, 21.600,
24.900, 28.200, 31.500, 34.800

Стадия	Лист	Листов
Р		