














ПЛАН НА ОТМЕТКЕ -3,100





Условные обозначения

-  - линия аварийного освещения;
 - линия рабочего освещения;
 - светильники рабочего освещения;
 А - светильник аварийного освещения;
 - световой указатель (знак безопасности);
 - выход
 $2 \times DS05-2 \text{ CTM} \frac{15}{-}$ - кол-во, шт x тип светильника $\frac{\text{мощность светильника, Вт}}{\text{крепление к потолку}}$

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед.кг	Примечание
1		Щит силовой	1		ЩС (учтен на листе 2)
2		Светильник светодиодный промышленный	4		
		DS05-2 СТМ, 15Вт , IP65, 42			
3		Светильник светодиодный промышленный	1		 А
		DS05-2 СТМ, 15Вт, IP65, 42 с БАП2,0			
4		Коробка протяжная Ч-994 42 IP54	3		
5		Светильник аварийный	1		
		Метеор BS-791-3x1LED IP65			
		со знаком "выход"			
6		Выключатель кнопочный для открытой	2		
		установки 10 А/250 В- ВСк2 -1-0-ФСр			
7		Розетка двухместная с крышкой для	1		
		для открытой установки РСб22-3-ФСр			
8		Розетка стационарная 2Р+РЕ 32А 220В IP44	1		
9		Ящик ЯТП-220/12-0,25 IP54	1		

1. Кабели освещения проложить по стенам и перекрытию в металлических кабельных лотках. Кабели освещения от лотка до светильников проложить по перекрытию открыто.
2. Кабели аварийного освещения проложить отдельно от остальных сетей.
3. Светильник с указателем "выход" подключается без установки коммутационного аппарата.

						05.07/2018—30М			
						Фонд "Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара" Адрес объекта: Москва, Газетный переулок, д. 3-5, стр.2			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док	Подпись	Дата				
						Реконструкция ЦТП №0116/023	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Рухтер					Р	3	
Разраб.		Васильев				План электроосвещения и штатсельной сети	ООО "Погода в доме 2000"		
Проверил		Хорчин							
Н. контрол		Яманова		