Согласовано:

Инв. подл. | Подпись и дата | Взам. инв.

Данные питающей линии: кабель, марка, сечение, длина

Вводной распределительный щит

Электроустановка. Установленная мощность Ру (кВт), Коэф. спроса Кс, Расч. мощн. Рр (кВт), Расч. ток Iр (А)

Тип вводного автомата, Номинал. ток Iном, (А)

Аппарат отходящей линии

УЗО, тип, Iном (А) Iдиф-ток (мА)

Автомат. выкл., ток расцепителя или плавкой вставки (А)

Сечение проводов

Маркировка, длина участка сети № группы

Электроприемники

Условные обозначения

Обозначение группы

Рн, кВт

Iрк (Iн/Iп), (А)

Наименование потребителя

№ помещения

РЩ-1

ΣPу= 53,1 кВт
ΣPр= 42,72 кВт
Кс= 0,7
cosφ =0,9
Iр= 61,9 А

ABB E203r 80A

ВВГнг-LS 5х25 скрыто в трубе

ABB E283 C80 80A

Этажный щит Панель №3

Граница проектирования

~380/220В L1, L2, L3

PE

ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A	ABB S201 C 16A
ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м	ВВг-нг-LS 3х2.5мм², L=50 м
скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале	скрыто в кабель-канале

гр.1/A	гр.2/B	гр.3/C	гр.4/A	гр.5/B	гр.6/C	гр.7/A	гр.8/B	гр.9/C	гр.10/A	гр.11/B	гр.12/C	гр.13/A	гр.14/B	гр.15/C	гр.16/A	гр.17/A	гр.18/B	гр.19/C	гр.20/A	гр.21/B	гр.22/C	гр.23/A	гр.24/B	гр.25/C			
1,8	1,5	1,5	2,1	1,2	1,5	2,4	1,5	2,1	2,4	1,5	1,5	1,5	1,8	2,4	2,7	2,1	2,1	1,8	2,4	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5			
9,0	7,5	7,5	10,6	6,0	7,5	12,1	7,5	10,6	12,1	7,5	7,5	7,5	9,0	12,1	13,6	10,6	10,6	9,0	12,1	6,0	7,5	7,5	7,5	7,5			
Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Компьютерные розетки	Резерв	Резерв	Резерв
Пом.515,3; 516,4	Пом.517	Пом.519	Пом.521	Пом.521	Пом.523	Пом.525	Пом.527	Пом.527	Пом.529	Пом.532	Пом.528	Пом.526	Пом.524	Пом.524	Пом.522	Пом.522	Пом.520	Пом.520	Пом.518	Пом.518	Пом.516	Пом.526	Пом.528	Пом.532	Пом.	Пом.	Пом.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	-ЭМ
						Заказчик:
Разработал		Зайцев И.В.			28.05.13	Адрес:
Норм. контроль						Однолинейная расчетная схема силового распределительного щита РЩ-1

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Копировал Формат А3+