



"Открыть"	Местное	Управление электроприводом (27М) задвижки п.4.1.3
	Дистанционное	
"Заккрыть"	Местное	
	Дистанционное	
Реле контроля положения задвижки	Открыта	
	Заккрыта	

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
У механизма (привода)			
27М	Электродвигатель ~380В, 50Гц, 0.25 кВт, In=0.83А	1	
27SQ1 27SQ2	Выключатель пусковой конечный ВПК 212А, IP54	2	
27ПМУ	Пост кнопочный ПКУ15-21.131-54У2, IP54, с надписью на табличке "Задвижка 27М", состоящий из:	1	ПКФ "Автоматика" г.Тула
27SB4	Кнопка КЕ-081 исп.1, 2з контакта, ~220В, IP54, черного цвета, с надписью на табличке "Открыть"	1	
27SB5	Кнопка КЕ-081 исп.1, 2з контакта, ~220В, IP54, черного цвета, с надписью на табличке "Заккрыть"	1	
27SB6	Кнопка КЕ-141 исп.2, 1з.+1р. контакты, ~220В, IP54, красного цвета грибовидная с фиксацией, с надписью на табличке "Стоп"	1	
Щит ЩСУ			
27QF	Автомат защиты двигателя 3-х полюсный ВА 47-29, ~380В, 50Гц, In.p.=1А, хар-ка "D"	1	"ИЭК"
27FX	Контакт дополнительный КС47	1	
27KM1, 27KM2	Контактор КМИ-10910, 9А, 230В/АС-3 1НО	2	
	Приставка контактная ПКИ-11, 1з+1р	2	
27KK	Реле электропеловое РТИ-1305, предел регулировки тока уставки 0.63-1 (А)	1	
27SF	Автоматический выключатель однополюсный ВА 47-29, ~230В, 50Гц, In.p.=2А, хар-ка "С"	1	
27KV0, 27KV3	Реле промежуточное РЭК78/4 ЗА 230В АС, 4 пер. контакта с разъемом РРМ78/4 для РЭК78/4 модульный	2	
Дверь щита ЩСУ			
27SA1	Переключатель на 2 фиксированных положения АС-22 1з+1р с надписью на табличке "Задвижка 27М. ДАУ-Местн"	1	"ИЭК"
	Дополнительный контакт 1НЗ	1	
	Дополнительный контакт 1НО	1	
27SB1	Кнопка SB-7 d22мм неон/230В, 1перекл. контакт, ~220В, цвет - зеленый, с надписью на табличке "Задвижка 27М. Открыть"	1	
27SB2	Кнопка SB-7 d22мм неон/230В, 1перекл. контакт, ~220В, цвет - зеленый, с надписью на табличке "Задвижка 27М. Заккрыть"	1	
27SB3	Кнопка SB-7 d22мм неон/230В, 1перекл. контакт, ~220В, цвет - красный, с надписью на табличке "Задвижка 27М. Стоп"	1	

Выдаваемые контакты	
27KV0 806 / 27-01	27KV3 28-7 / 28-9
27KV3 806 / 27-05	
В схему управления задвижкой п.4.1.4 привод 28М, лист 19	
В схему световой сигнализации, листы 35.1..35.4	
27KV3 29-7 / 29-9	
В схему управления задвижкой п.4.1.5 привод 29М, лист 18	

1. Задвижка закрывается автоматически при остановке конвейера п.1.1.4 привод 30М.
 !!! В случае комплектации задвижки индуктивными бесконтактными выключателями, данную схему управления скорректировать.

15/07/13-30М					
Модернизация мощностей для подработки, хранения и переалки зерновых культур на ЗАО "Колпнянский элеватор", по адресу: п. Колпна, Колпнянского района, Орловской области					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Склад хранения			Стандия	Лист	Листов
			Р	20	
Разраб.	Чикин				
Проверил					
Н.контр.					
Задвижка электрическая п.4.1.3 - привод 27М. Схема управления электрическая принципиальная					

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.