



Питание ~ 220В
Контроль напряжения
Проверка светового сигнала
Авария насоса 1 системы отопления
Авария насоса 2 системы отопления
С в е т о в а я с и г н а л и з а ц и я



С в е т о в а я с и г н а л и з а ц и я
Давление обратной сетевой воды в ЦТП минимально
Давление обратной сетевой воды в ЦТП максимально
Затопление ЦТП
Питание щита ЩА отключено



Перечень элементов			
Поз. обозн.	Наименование	Лист	Примечание
	Щит автоматизации ЩА		
	Арматура светосигнальная ~220В		
HLH, HL2	AME-3232211Y2, линза зеленая, 220В перем.тока	2	шт (с лампой KM24-90)
HL1,HL3...HL14	AME-3212211Y2, линза красная, 220В перем.тока	13	шт (с лампой KM24-90)
R	Резистор ПЭВ-25 2500 Ом	1	шт
	Миниреле управления, 12А, ~230В,		
KL1... KL14	CR-M230AC2 "ABB", с 2п. контактами	14	шт
	Розетка для реле CR-M CR-M4SS	14	шт
	Фиксатор для реле CR-M CR-MH	14	шт
SB	Выключатель кнопочный KE-011Y3, исп.4 ,черный	1	шт
VD1... VD14	Диод Д226Б Uобр.=400В	14	шт

С в е т о в . с и г н а л и з .
Резерв
Резерв

								05.07/2018—АТМ		
								Фонд "Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара" Адрес объекта: Москва, Газетный переулок, д. 3-5, стр.2		
Изм.	Кол.уч.	Лист	док	Подпись	Дата			Реконструкция ЦТП №0116/023		
Гип	Разраб.	Проверил	Н. контрол.	Рихтер	Васильев	Хорчин	Афанасова	Р	7	Листов
Схема электрическая принципиальная сигнализации								ООО "Погода в доме 2000"		