



Щит освещения установить на стене на высоте 1,5м от пола. Подъем групповых сетей от щита выполнить в коробе ДКС. Сети проложить в проволочных лотках ДКС и на тресе. Лотки, короба и тросы электропроводки присоединить к РЕ-проводникам групповых сетей с зажимов и болтовых соединений. Ответвления к светильникам выполнить кабелем ВВГ3х1,5 в коробках У245. Светильники уличного освещения установить на кронштейнах, конструкция кронштейна см. лист 10. Сети наружного освещения выполнить открыто по стене кабелем ВВГ3х2,5.

						084.2010			
						ул. СТАНЦИОННАЯ, г. 49-Д ГОРОД ЧЕБАРКУЛЬ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.			
Изм.	Кол.	Лист	док.	Подп.	Дата	Производственно-складские ПОМЕЩЕНИЯ МРАМОРПРОМРЕСУРС	Стадия	Лист	Листов
							Р	2	
						План размещения электроосветительного оборудования склада	000 %К- Проект+		

Составлено

Учб. Асуд. Погр. и дата Взам. инб.